



Multimatic

GS 7032

STÄRKEN UND VORTEILE

- Füllgewichte von 9 kg bis 32 kg
- geringerer Wasserverbrauch durch Reduzierung der toten Flotte
- größere Beladetür für einfaches Be- und Entladen
- LED 360 Vision- den Maschinenstatus jederzeit im Blick
- neues Care Plus- Trommeldesign für eine Erhöhung der Trommeloberfläche mit daraus resultierender leichter Entnahme der Wäsche bei gleichzeitiger Textilschonung
- programmierbarer, frequenzgesteuerter Trommelantrieb mit bis zu 450G
- 10,1 Zoll Industriesteuerung mit stoß- und kratzfestem Touchscreen
- integrierte WiFi Schnittstelle
- 12 externe Pumpensignale für Flüssigdosierung, weiterhin ohne teure Zusatzmodule
- integrierte 12 Volt Notstromversorgung für die Industriesteuerung

OPTIONEN/ZUSATZAUSSTATTUNGEN

3. Wassereingang	✓
Sockel- Grundrahmen Höhe: 341mm Breite: 1060mm Tiefe: 1210mm	✓
Verkleidung kompl. Edelstahl	✓
Obere-/Frontverkleidung aus Edelstahl	✓
Deckel aus Edelstahl	✓

Andere Sockelhöhe auf Anfrage. Bei Pulverdosierung Einfüllhöhe beachten.

BELADEGEWICHT (CA.1:10)

32 KG

TROMMEL

Volumen	319 dm ³
Durchmesser	825 mm
Tiefe	597 mm
Durchmesser Beladetür	470 mm
Hochschleudern	450 G
Schleuderdrehzahl max.	987 1/min
Waschdrehzahl max.	42 1/min

MASCHINENMASSE H/B/T

1478/1037/1250 MM

Unterkante Tür über dem Boden	561 mm
Nettogewicht	670 kg
Gewicht mit Verpackung	707 kg

INSTALLATIONSANSCHLÜSSE

Dampfanschluss	1/2"
Wasseranschluss	3/4"
Ablassventil	76,2 mm
Höhe Abflussrohr (von Boden bis Mitte Abflussrohr)	141 mm

HD-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3 N PE 50 Hz
Absicherung	3x 16 A
Dampfdruck	6 bar
Durchflussmenge max. (4 bar) ca.	80 kg/h

EL-BEHEIZT

Elektrischer Anschluss	400 V 3/N/PE 50 Hz
Heizleistung	19,4 kW
Motorleistung	3 kW
Absicherung	3x 50 A

KONTAKT

Multimatic GmbH & Co. KG | Maschweg 72-74 | 49324 Melle
05422 100 0 info@multimatic.de www.multimatic.de

Bei Maschinen mit Drehzahlsteuerung muss bei der Schutzart Fehlerstromschutzschaltung gemäß Herstellerangabe in der Stromzuleitung der Maschine bauseits ein »Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter« (RCD Typ B) installiert werden. Der Auslösestrom sollte 30 mA betragen. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar. Technische Änderungen vorbehalten. **September 2024**